

# ● バッテリー LV-14取扱い、充電時の注意とお願い

この注意書を常にお手元に置いて、ご活用をお願い致します。

**!** バッテリーに外部から強い衝撃を与えると危険です！




- ・ 車中での積載状態
- ・ 車から現場移動時
- ・ 使用時
- ・ 保管時



落としたらすぐ確認してください。

こんな状態のバッテリーは絶対使用しないでください！



- ・ ケースに異常が見られる
  - ・ 割れ、欠け
  - ・ ひび、亀裂
  - ・ 変形、
  - ・ ケース接合部に隙間

例え、作動しても、このまま使用し続けると  
充電時に破裂、発火の危険があります！



※社内テスト画像


● ケースに異常がなくても、落下させたら、早めに弊社にご相談ください！



一般的にリチウムイオンバッテリーの  
発火事故は充電中に最も多く発生しています！



落下・衝撃によるバッテリーの状態以外にも  
充電する際は必ず点検・確認を実施してください！



●バッテリーや充電器の  
コネクタの異常

- ・コネクタが破損（割れ、欠け）している
- ・コネクタが変形、溶解、歪んでいる
- ・コネクタが黒ずんでいる
- ・コネクタピンが傾いている、陥没している

こんな状態を確認したら、充電はしないでください！

●充電環境を整えてください！

- ①充電器は乾燥した場所に設置してください。  
\* 排水溝の近くなど、**湿気を帯びるような場所での充電は絶対におやめください。**
- ②電源コードの差し込みコンセントや配線の取り回しを十分に整えてください。  
\* 充電消費電力を超えるタコ足配線は絶対にしないこと  
・ 充電消費電力 = LV14 : 500W / 1台  
\* 充電器のコンセントプラグ周辺のコホリやコードの取り回しに気をつけてください。  
・ 電源コードが何かに挟まれている、過度に曲がっている、束ねられている
- ③満充電確認後は、長時間そのまま放置せずに、**すみやかにバッテリーを抜いてください。**

※異常を確認したら、使用・充電を中止して、  
すぐ弊社に、ご連絡をください！

※同梱されている取扱説明書や、ホームページの確認・注意事項も合わせてご覧ください。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>  
**ペンギンワックス株式会社**  
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(8973) 9131

●東京支店	TEL03(3387)9381	●札幌営業所	TEL011(742)3701
●名古屋支店	TEL052(824)1711	●仙台営業所	TEL022(239)5161
●大阪支店	TEL06(6973)9131	●北陸営業所	TEL076(224)4281
●福岡支店	TEL092(451)9411	●広島営業所	TEL082(509)5030
		●高松営業所	TEL087(881)5067